











Évaluation à 5 barres

		Le connecteur est propre et en parfait état.
		Le connecteur est propre et en bon état.
		Le connecteur est en bon état. Essayez de le nettoyer pour améliorer son état.
		Envisagez de remplacer le connecteur après plusieurs tentatives de nettoyage.
		Envisagez de remplacer le connecteur après plusieurs tentatives de nettoyage.



Inspection des connecteurs monofibre

Appuyez sur le bouton de capture pour mettre l'appareil sous tension.

1

Vérifiez que vous avez installé l'embout d'inspection adapté.

2



Appuyez sur le bouton de capture pour lancer l'inspection.

4

Insérez l'embout d'inspection dans un connecteur ou un adaptateur traversant.

3






Compatible avec







Apparié avec EXFO Exchange, l'appareil chargera automatiquement les résultats via Bluetooth.



Démarrage / Connexion Bluetooth / Inspection

DEL	Signification
	Le FIP-200 est en cours de démarrage.
	Nouvelle connexion Bluetooth : Appuyez sur le bouton de capture pour confirmer la connexion.
	Le FIP-200 est prêt à exécuter une capture.
	Le processus d'autofocus, de capture ou d'analyse est en cours.
	Le processus de capture est terminé. Vous pouvez maintenant retirer l'embout d'inspection du connecteur.

Erreurs d'inspection

DEL	Signification
	Expiration du délai d'autofocus : Nettoyez le connecteur et vérifiez que vous avez correctement inséré le connecteur/l'embout.
	Erreur de positionnement : Tenez le FIP-200 droit et réessayez.
	Erreur de qualité de focus : Tenez le FIP-200 stable et réessayez.
	Erreur matérielle : Contactez le support technique d'EXFO pour obtenir de l'aide.

Support technique d'EXFO : 1 866 683-0155 (É.-U. et Canada)
Tél. : 1 418 683-5498
support@exfo.com

Scannez le code QR pour accéder à la page de support et à des informations supplémentaires :
www.exfo.com

